

Taschenkarte Bedienung Sepura STP9000



- 1 Antenne
- 2 Audioanschluss
- 3 PEI Anschluss für Ladegerät oder Fahrzeughalterung
- 4 PTT (Push-to-Talk)-Taste
- 5 Letzte Rufgruppe („toggeln“)
- 6 Navi™ Drehknopf
- 7 Notruf-Taste
- 8 3-farbige LED
- 9 Duplex-Lautsprecher/ Halbduplex-Mikrofon
- 10 Blaue LED
- 11 Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12 Softkey-Taste/ Verpasste SDS oder Rufe
- 13 Display
- 14 Kontext-Taste links
- 15 Kontext-Taste rechts
- 16 Navigationstasten
- 17 Grüne Telefon-Taste
- 18 Rote Telefon-Taste
- 19 Alphanumerische Tastatur mit dahinter liegendem Halbduplex-Lautsprecher



Notruf TMO/DMO

Drücken Sie, um den Notrufmodus zu aktivieren, für mind. 2 Sekunden die rote **Notruf**taste auf der Oberseite des STP9000.

Es erfolgt ein akustisches Signal und eine Display-benachrichtigung, dass der **Notruf** ausgelöst wurde. Im TMO wird eine Notrufstatusmeldung und die GPS-Daten an die zugeordnete Leitstelle unverschlüsselt gesendet. Im DMO wird die Notrufstatusmeldung als SDS in die geschaltete Rufgruppe gesendet. Durch Drücken der Notruf-taste wird die bestehende Gruppenkommunikation unterbrochen und ohne Betätigung der Sendetaste sendet und empfängt das Gerät automatisch für einen fest definierten Zeitraum. Freischaltung Mikrofon für 15 Sek., hören für 30 Sek., dieser Zyklus wird 4x wiederholt.

Anmerkung: Der Notruf darf nur gemäß den geltenden Vorschriften ausgelöst werden.

Ein ausgeschaltetes Gerät wird durch Drücken der Notruf-taste **nicht** eingeschaltet. Der Notruf wird **nicht** gesendet.

Status versenden

Der Status wird im TMO über die am Endgerät aktivierte Rufgruppe automatisch in die jeweils örtlich zuständige Leitstelle gesendet.

Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** zweimal und wählen Sie mit dem **Nav-Drehknopf** den entsprechenden Status aus und bestätigen Sie diesen. Alternativ können Sie den Status durch langes drücken über die entsprechende Ziffer auf der alphanumerischen Tastatur versenden.

Tastenbelegung (für Status):

- 0 = Priorisierter Sprechwunsch
- 1 = Einsatzbereit über Funk/auf Streife
- 2 = Einsatzbereit auf Wache
- 3 = Einsatz übernommen
- 4 = Am Einsatzort eingetroffen
- 5 = Sprechwunsch (Einsatzbezogen)
- 6 = Nicht einsatzbereit
- 7 = Einsatzgebunden
- 8 = eingeschänkt verfügbar einsatzbereit
- 9 = Fremdanmeldung
- # = EDV-Abfrage (Polizei); Wechsel TMO-DMO (pol.)

Der Short Data Service (SDS) ist vergleichbar mit einer SMS beim Handy. Die Kurzmittlung kann an einen bestimmten Teilnehmer (ISSI) oder an eine Rufgruppe versendet werden.

folgenden Weisen auf:

Rufen Sie die **TMO-** oder **DMO-Betriebsart** auf eine der in den TMO- oder DMO-Modus wechseln

• Drücken Sie die linke **Kontext-Taste** „MODUS“ und wählen TMO bzw. DMO aus.

• Drücken Sie die **Navigationen-Taste runter**, wählen die Menüpunkte Einstellungen > 5 Betriebsmodus und TMO aus.

Es wird ein Signalton ausgegeben und das Gerät wechselt in den gewählten Betriebsmodus.

Kurzmitteilungen (SDS) erstellen und versenden

• Drücken Sie die **Navigationen-Taste runter** und wählen Sie 3 **SDS schreiben > Erstellen**

• Geben Sie den Nachrichtentext über die Tastatur oder Nav-Drehknopf ein.

• Drücken Sie die **Grüne Telefon-Taste** und wählen Zielauswahl Einzelruf oder Gruppe.

• Um den Versand der SDS zu bestätigen, drücken Sie entweder die **linke Kontext-Taste** „Senden“ oder die **PTT-Taste**.

abschließend 3x rechte Kontexttaste „Abbruch“ betätigen

in den TMO- oder DMO-Modus wechseln

folgenden Weisen auf:

Rufen Sie die **TMO-** oder **DMO-Betriebsart** auf eine der in den TMO- oder DMO-Modus wechseln

• Drücken Sie die linke **Kontext-Taste** „MODUS“ und wählen TMO bzw. DMO aus.

• Drücken Sie die **Navigationen-Taste runter**, wählen die Menüpunkte Einstellungen > 5 Betriebsmodus und TMO aus.

Es wird ein Signalton ausgegeben und das Gerät wechselt in den gewählten Betriebsmodus.

Kurzmitteilungen (SDS) erstellen und versenden

• Drücken Sie die **Navigationen-Taste runter** und wählen Sie 3 **SDS schreiben > Erstellen**

• Geben Sie den Nachrichtentext über die Tastatur oder Nav-Drehknopf ein.

• Drücken Sie die **Grüne Telefon-Taste** und wählen Zielauswahl Einzelruf oder Gruppe.

• Um den Versand der SDS zu bestätigen, drücken Sie entweder die **linke Kontext-Taste** „Senden“ oder die **PTT-Taste**.

abschließend 3x rechte Kontexttaste „Abbruch“ betätigen

Tasten sperren/entsperren

Das Aufrufen des Notrufmodus entspermt automatisch alle Tasten.

Ein-/Ausschalten (Ein-/Aus-Taste)

Zum **Ändern** der Lautstärke drehen Sie den **Drehknopf** im oder gegen den Uhrzeigersinn (schaltet den Lautsprecher leise). Die Änderung wird im Display durch einen Balken angezeigt.

Lautstärke verändern

Zum **Ein-/Ausschalten** der Tastatur halten Sie seit K/P17 einheitlich die unten links gelegene **Stern-Taste** gedrückt und bestätigen die Prozedur ggf. mit **OK**. **Anmerkung:** Die Sprech-taste (PTT), die Lautstärkeregelung und die Notruftaste werden nicht gesperrt.

Tasten sperren/entsperren

Halten Sie zum **Ausschalten** die oben links gelegene **Ein-/Aus-Taste** gedrückt. Es wird ein Signalton ausgegeben und die Nachricht **Ausschalten** angezeigt.

Zum **Einschalten** des Funkgeräts halten Sie die oben links gelegene **Ein-/Aus-Taste** für 5 Sekunden gedrückt. Das STP9000 führt die Registrierungs-routine durch. Nach der erfolgreichen Anmeldung ist das Gerät betriebsbereit.

Ein-/Ausschalten (Ein-/Aus-Taste)

Einzelruf im TMO-Modus tätigen

(Displayanzeige beachten)

Gruppenruf tätigen

• Lassen Sie die Sprech-taste los, um weitere Kommunikation hören zu können.

• Drücken Sie die **Sprech-taste (PTT)** und lassen Sie sie los. Sie hören einen Rufton. Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer den Ruf entgegennimmt. Drücken Sie die **PTT**, warten Sie vor dem Sprechen auf den Freigabeton und lassen Sie beim Hören die Sprech-taste los.

• Um den Ruf zu beenden, drücken Sie die **Rote Telefon-Taste**.

• Wählen Sie von der Ausgangsanzeige ausgehend eine Rufnummer.

• Drücken Sie die **Sprech-taste (PTT)** und lassen Sie sie los. Sie hören einen Rufton. Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer den Ruf entgegennimmt. Drücken Sie die **PTT**, warten Sie vor dem Sprechen auf den Freigabeton und lassen Sie beim Hören die Sprech-taste los.

• Um den Ruf zu beenden, drücken Sie die **Rote Telefon-Taste**.

Anmerkung: Der Ton für die Sprecherlaubnis ertönt nicht, wenn im Menü alle Töne ausgeschaltet wurden. (Displayanzeige beachten)

• Wählen Sie die gewünschte Gesprächsgruppe aus, und halten Sie in der Ausgangsanzeige die **Sprech-taste (PTT)** gedrückt.

• Warten Sie auf den Ton für die Sprecherlaubnis und sprechen dann in das Mikrofon. Sollte dieser Ton nicht erfolgen, halten Sie die Sprech-taste gedrückt, bis der Ton eintrifft.

Gruppenruf tätigen