

Taschenkarte Bedienung Sepura STP9000



Notruf TMO/DMO

Drücken Sie, um den Notrufmodus zu aktivieren, für mind. 2 Sekunden die rote **Notruf**taste auf der Oberseite des STP9000.

Es erfolgt ein akustisches Signal und eine Display-benachrichtigung, dass der **Notruf** ausgelöst wurde. Im TMO wird eine Notrufstatusmeldung und die GPS-Daten an die zugeordnete Leitstelle unverschlüsselt gesendet. Im DMO wird die Notrufstatusmeldung als SDS in die geschaltete Rufgruppe gesendet. Durch Drücken der Notruf-taste wird die bestehende Gruppenkommunikation unterbrochen und ohne Betätigung der Sendetaste sendet und empfängt das Gerät automatisch für einen fest definierten Zeitraum. Freischaltung Mikrofon für 15 Sek., hören für 30 Sek., dieser Zyklus wird 4x wiederholt.

Anmerkung: Der Notruf darf nur gemäß den geltenden Vorschriften ausgelöst werden.

Status versenden

Der Status wird im TMO über die am Endgerät aktivierte Rufgruppe automatisch in die jeweils örtlich zuständige Leitstelle gesendet.

Tastenbelegung (für Status):

0 = Priorisierter Sprechwunsch
1 = Einsatzbereit über Funk/auf Streife
2 = Einsatzbereit auf Wache
3 = Einsatz übernommen
4 = Am Einsatzort eingetroffen
5 = Sprechwunsch (Einsatzbezogen)
6 = Nicht einsatzbereit
7 = Einsatzgebunden
8 = eingeschränkt verfügbar einsatzbereit
9 = Fremdanmeldung
= EDV-Abfrage (Polizei); Wechsel TMO-DMO (Pol.)

- 1 Antenne
- 2 Audioanschluss
- 3 PEI Anschluss für Ladegerät oder Fahrzeughalterung
- 4 PTT (Push-to-Talk)-Taste
- 5 Letzte Rufgruppe („toggeln“)
- 6 Navi™ Drehknopf
- 7 Notruf-Taste
- 8 3-farbige LED
- 9 Duplex-Lautsprecher/ Halbduplex-Mikrofon
- 10 Blaue LED
- 11 Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12 Softkey-Taste/ Verpasste SDS oder Rufe
- 13 Display
- 14 Kontext-Taste links
- 15 Kontext-Taste rechts
- 16 Navigationstasten
- 17 Grüne Telefon-Taste
- 18 Rote Telefon-Taste
- 19 Alphanumerische Tastatur mit dahinter liegendem Halbduplex-Lautsprecher



Erhaltens Kurzmittellungen (SDS) aufrufen

Der Short Data Service (SDS) ist vergleichbar mit einer SMS beim Handy. Die Kurzmittlung kann an einen bestimmten Teilnehmer (ISSI) oder an eine Rufgruppe versendet werden.

Kurzmittlungen (SDS) erstellen und versenden

gelingen.

- Drücken Sie die **Grüne Telefon-Taste**, um zur gewünschten Nachricht zu gelangen.
- Blättern Sie zur gewünschten Auswahl, und drücken Sie die **Grüne Telefon-Taste**, um zur gewünschten Nachricht zu gelangen.

SDS schreiben > Erstellen

- Geben Sie den Nachrichtentext über die Tastatur oder Navi-Drehknopf ein.
- Drücken Sie die **Grüne Telefon-Taste** und wählen Zielansahl Einzelruf oder Gruppe.
- Um den Versand der SDS zu bestätigen, drücken Sie entweder die **linke Kontext-Taste** „Senden“ oder die **PTT-Taste**.

In den TMO- oder DMO-Modus wechseln

Rufen Sie die **TMO-** oder **DMO-Betriebsart** auf eine der folgenden Weisen auf:

- Drücken Sie die **linke Kontext-Taste** „MODUS“ und wählen TMO bzw. DMO aus.
- Drücken Sie die **Navigations-Taste runter**, wählen die Menüpunkte Einstellungen > 5 Betriebsmodus und TMO bzw. DMO aus.

Es wird ein Signalton ausgegeben und das Gerät wechselt in den gewählten Betriebsmodus.

Kurzfürgruppe innerhalb des ausgewählten Ordners wechseln

die Sprech-taste drücken

- **Ein-/Aus-Taste** 1x drücken, Drehknopf im oder gegen den Uhrzeiger drehen, Rufgruppe auswählen und abschließend die Sprech-taste drücken
- Drücken Sie die **Grüne Telefon-Taste** und wählen Navigations-Taste runter drücken, den Reiter „5 Gruppe / Ordner“ wählen und linke Kontext-taste 2x betätigen, Rufgruppe entsprechenden. Rufgruppennorder wählen, Rufgruppe auswählen und mit linker Kontext-taste 2x betätigen, abschließend 3x rechte Kontext-taste „Abbruch“ betätigen

Einzelruf im TMO-Modus tätigen

- Wählen Sie von der Ausgangsanzeige ausgehend eine Rufnummer.
- Drücken Sie die **Sprech-taste (PTT)** und lassen Sie sie los. Sie hören einen Rufton. Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer den Ruf entgegennimmt. Drücken Sie die **PTT**, warten Sie vor dem Sprechen auf den Freigabeton und lassen Sie beim Hören die Sprech-taste los.
- Um den Ruf zu beenden, drücken Sie die **Rote Telefon-Taste**.

Gruppenruf tätigen

- Wählen Sie die gewünschte Gesprächsgruppe aus, und halten Sie in der Ausgangsanzeige die **Sprech-taste (PTT)** gedrückt.
- Warten Sie auf den Ton für die Sprecherlaubnis und sprechen dann in das Mikrofon. Sollte dieser Ton nicht erfolgen, halten Sie die Sprech-taste gedrückt, bis der Ton eintrifft.

Anmerkung: Der Ton für die Sprecherlaubnis ertönt nicht, wenn im Menü alle Töne ausgeschaltet wurden. (Displayanzeige beachten)

Tasten sperren/entsperren

Zum Sperren/Entsperren der Tastatur drücken Sie die oben rechts gelegene **Minus-Taste** gedrückt (Polizei: **Stern-taste** gedrückt halten) und bestätigen die Prozedur ggf. mit **OK**.

Anmerkung: Die Sprech-taste (PTT), die Lautstärkeregelung und die Notruf-taste werden nicht gesperrt. Das Aufrufen des Notrufmodus entspermt automatisch alle Tasten.

Ein-/Ausschalten (Ein-/Aus-Taste)

Zum **Einschalten** des Funkgeräts halten Sie die oben links gelegene **Ein-/Aus-Taste** für 5 Sekunden gedrückt. Das STP9000 führt die Registrierungs-routine durch. Nach der erfolgreichen Anmeldung ist das Gerät betriebsbereit.

Halten Sie zum **Ausschalten** die oben links gelegene **Ein-/Aus-Taste** gedrückt. Es wird ein Signalton ausgegeben und die Nachricht **Ausschalten** angezeigt.

Lautstärke verändern

Zum Ändern der Lautstärke drehen Sie den **Drehknopf** im oder gegen den Uhrzeigersinn (schaltet den Lautsprecher leise). Die Änderung wird im Display durch einen Balken angezeigt.