30163 Hannover, Tannenbergallee 11
Tel.: 0511 / 9695 - 4401
asdn@zpd.polizei.niedersachsen.de

Releasenotes Endgerätekonfiguration

Sepura K/P 14

1 Grundsätzliches

1.1 Firmware

Keine Änderungen

1.2 Neue Funktionen

1.2.1 Bei ausgelöstem Totmannalarm wird der Status „Totmann ausgel“ und bei zurückgesetztem Alarm „Totmann zurückg“ gesendet (nur kommunale Konfiguration).

1.2.2 Das bevorrechtigte Einsprechen ist deaktiviert.
Ausgenommen davon sind luftangebundene ortsfeste Endgeräte, die der ASDN gemeldet wurden.

1.3 Menüstruktur

Keine Änderungen

1.4 Tastenbelegung

1.4.1 Statusübertragung (nur P-Konfiguration)

Status Taste „8“ = EDV-Abfrage
Status Taste „#“ = bed. Verfügbar

30163 Hannover, Tannenbergallee 11
Tel.: 0511 / 9695 - 4401
asdn@zpd.polizei.niedersachsen.de

1.5 Fleetmapping

Neue Gruppenordner und Rufgruppen gem. Anlagen:

a) K14_Releasenotes_Fleetmapping

b) P14_Releasenotes_Fleetmapping

Siehe auch
https://www.digitalfunk.niedersachsen.de/index.php/digitalfunk-fuer-den-nutzer/endgeraete/geraeteinformationen/128-release-notes-kp-14

1.6 Sonstiges

1.6.1 Die Sendezeitbegrenzung im TMO- und DMO-Gruppenruf ist auf 90 Sekunden begrenzt.
Das bedeutet, dass ein bestehendes Funkgespräch nach 90 Sekunden automatisch beendet wird und durch Betätigen der PTT neu aufgebaut werden muss.

1.6.2 Für die Übertragung einer Statusmeldung muss eine zuständige Leitstelle ausgewählt sein. Die Ordnernamen der Leitstellenziele in der SDA-Vorlage wurden angepasst und auf eine polizeiliche und zwei kommunale Vorlagen (NORD und SÜD) reduziert. Diese Leitstellenziele sind im Menü 9 „Leitstellen“ nach Netzabschnitten (NA) auswählbar. Nachdem der entsprechende NA selektiert wurde, kann eine diesem NA zugeordnete Leitstelle ausgewählt werden.
(Anpassungsänderung zu Releasenotes Sepura K/P 13, Ziffer 1.2.1)